


## Konfigurasi Komputer Pelanggan Untuk Sistem Unicenter Servicedesk

### 1. Disable User Account Control (UAC) (untuk Vista/Win 7 sahaja)


Terdapat perbezaan di antara edit fail hosts di Windows Xp dan Vista/Win 7. Bagi tujuan pengeditan fail hosts dalam Windows Vista / 7, pengguna perlu disable User Account Control (UAC) terlebih dahulu. Sekiranya tidak, maka tiada sebarang perubahan pada edit fail yang dibuat. Bersama-sama ini disertakan langkah-langkah untuk disable UAC di Windows Vista / 7.

#### 1.1 Klik **start** → **msconfig**



## 1.2 Klik tab **Tools**

## 1.3 Klik **Disable UAC – Disable User Account Control (requires reboot) → Launch**




## 1.4 Restart PC

## 2. Menambah IP dan Hostname


IP dan hostname perlu dilakukan di dalam *hosts* file setiap PC. Tahap capaian bertaraf *Administrator* perlu ada untuk mengubah fail tersebut.

- 2.1 Klik **Start → Run** (Windows XP) / **Start Search** (Windows Vista/7). Taip **drivers** dan klik OK atau ENTER.


Windows XP



Windows Vista / 7




2.2 Klik 2 kali pada folder **etc**. Klik 2 kali pada fail **hosts**. Pilih **Notepad** untuk membuka fail *hosts* dan klik OK.



2.3 Tambah pada baris terakhir hosts file tersebut dengan IP dan nama host Unicenter seperti di bawah.


**10.23.24.24 servicedesk**  
**10.23.24.35 SDSERVER1**  
**10.23.24.36 SDSERVER2**




2.4 Klik **File** → **Save**

### 3. Menambah setting di Windows Firewall


3.1 Klik **Start** → **Control Panel**. Klik dua kali pada **Windows Firewall**.




3.2 Pilih **Exceptions** → **Add Port**




3.3 Masukkan **Name: servicedesk** dan **Port Number: 8080**  
Klik **Change Scope**



3.4 Klik **Customs list** dan masukkan **10.23.24.24,10.23.24.35,10.23.24.36**. Klik OK. Klik OK pada skrin **Add A Port**.




3.5 Kembali ke skrin **Exceptions**. Pastikan kotak **servicedesk** bertanda dan klik OK.




#### 4. Memastikan port 8080 telah dibuka di rangkaian talian

- 4.1 Klik **Start** → **Run** dan kunci masuk **cmd** (Windows XP)  
Klik **Start** → **All Programs** → **Accessories** → **Command Prompt** (Vista/Win 7)

#### 4.2 Taip telnet servicedesk 8080 dan ENTER



- 4.3 Jika skrin tersebut keluar kosong sahaja seperti skrin di bawah bermakna port 8080 telah dibuka. Jika **'Connecting To servicedesk...Could not open connection to the host, on port 8080: Connect failed'** bermakna port 8080 belum dibuka. Sila hubungi pegawai teknikal untuk membuka port 8080 ke 10.23.24.24, 10.23.24.35 dan 10.23.24.36 di semua firewall dan router yang digunakan.






## 5. Mewujudkan ikon / shortcut Unicenter

Pewujudan ikon Unicenter pada desktop pengguna adalah untuk memudahkan pengguna klik untuk masuk ke sistem Unicenter.


5.1 Klik butang kanan tetikus pada desktop

5.2 Pilih **New**


5.3 Pilih **Shortcut** seperti di bawah:



#### 5.4 Kunci masuk URL pada **Type the location of the item**



#### 5.5 Klik **Next** dan taip **Unicenter**. Klik **Finish** dan sistem Unicenter sedia untuk digunakan.



### 6. Anti virus

Terdapat sesetengah perisian anti virus tidak membenarkan URL jenis .exe dipaparkan. Untuk makluman URL servicedesk mengandungi pdmweb.exe seperti contoh berikut <http://servicedesk:8080/CAisd/pdmweb.exe> Oleh itu sila pastikan anti virus yang digunakan tidak menyekat URL servicedesk.